

TÁJÉKOZTATÁS: az ARGUS ALTAIR szériás eszközök NEM tartalmaznak digitális ügyfélkódot, mint a korábbi Vega protokollú eszközök, így Inim központokhoz csatlakoztatva inkompatibilitási hibát generálhatnak. A probléma megoldására az alábbi módosítások történtek:

PREVIDIA SOROZATÚ KÖZPONTOK:

- Azon központok (új vagy meglévő rendszerek), amelyekhez az új ARGUS ALTAIR sorozatú eszközök csatlakoztatása szükséges, gyártói kereskedelmi elbírálás után kérésre feloldókódot biztosítunk (a vezérlőpanel sorozatszám alapján). Ez lehetővé teszi az „ARGUS NO CODE” protokollt, amely kikapcsolja az ARGUS eszközök ügyfélkód-ellenőrzését.
- Azoknál a vezérlőközpontoknál, amelyek FPMCPU modulja 1.00 Build:1.27 [2021.12.20.] előtti firmware-t tartalmaz, a feloldókód aktiválása előtt frissíteni kell a legújabb firmware-rel.

SMARTLOOP SOROZATÚ KÖZPONTOK:

- A Riarex weboldalon elérhető a SmartLeague programozó szoftver 3.5.2.2 verziójától már kikapcsolható a „CHECK ARGUS CODE” (ARGUS kód ellenőrzése) opció.
- Ha ezt az opciót kikapcsoljuk, a központ nem ellenőrzi az ARGUS érzékelők kódját, így kompatibilis lesz mind a régi VEGA, mind az új ALTAIR eszközökkel.
- Ez az opció visszamenőlegesen kompatibilis minden gyártott központtal.
- Ebből fakadóan a még 1.xx verziós (fekete dobozos) SmartLoop rendszerek központjai is helyettesíthetők 2.xx verziós panelekre a meglévő hurokeszközök cseréje nélkül.

SMARTLIGHT SOROZATÚ KÖZPONTOK:

- Elkészült egy új firmware-verzió (2.04.3 [2022.04.08]), amely nem végzi el az Argus ügyfélkód ellenőrzését.
- Az újonnan gyártott központok nem fognak kódellenőrzést végezni, és kompatibilisek lesznek az ALTAIR eszközökkel.
- A 2.xx verziójú telepített központok frissíthetők a legújabb verzióra.
- Az 1.03-as (fekete dobozos) vagy korábbi verziójú központok nem igényelnek frissítést, mivel ezek eleve nem végzik el az ellenőrzést.
- Az 1.04-es verziójú (fekete dobozos) központokat (amelyeket 2010.09.20. és 2011.02.11. között gyártottak) szervizelésre kell beküldeni, hogy frissíthetők legyenek a 2.04-es verzióra.
- Egyéb lehetőség, hogy a még 1.xx verziós (fekete dobozos) SmartLight rendszerek központjai is helyettesíthetők 2.xx verziós panelekre a meglévő hurokeszközök cseréje nélkül.
- A frissítő programot mellékeljük az Altair eszközök letölthető csatolmányaihoz a Riarex weboldalán. A frissítéssel kapcsolatban keresse termékfelelősünket vagy írjon emailt az info@rairex.hu email címre.

